

345001



Kit base d'impianto contenente il modulo display (345000) e l'alimentatore (346050). Modulo display e audio/video da abbinare a una delle 5 cornici in diverse finiture per la realizzazione di impianti 2 fili. Dotato di una telecamera alta qualità con campo visivo grandangolare (119° orizzontale - 92° verticale), LED bianchi per illuminazione e sensore crepuscolare per la visione notturna. Display touch screen da 7" ad alta risoluzione con vetro antisfondamento (IK08), anti-impronta e con sensore di prossimità per l'autoaccensione. Fornito di microfono digitale e di cancellatore d'eco per un audio ottimale. L'interfaccia grafica, flessibile e di semplice utilizzo, è adattabile ad ogni tipologia di condominio, consentendo la scelta tra 3 differenti modalità di chiamata: chiamata con rubrica (lista nomi dei residenti), chiamata con codice numerico o alfanumerico e chiamata con codice logico blocco-scala-piano-interno. La chiamata diretta al centralino e la personalizzazione di loghi in homepage lo rendono adeguato anche ai contesti con portineria o esercizi commerciali. Grazie a funzioni avanzate come i feedback vocali, il cambio automatico del tema (chiaro/scuro), la personalizzazione di messaggi o istruzioni di benvenuto e l'invio di codici per l'accesso temporaneo, si rende adatto a residenti e visitatori di tutte le età e abilità. Supporta inoltre diverse modalità di accesso nell'edificio: apertura con codice da display, con badge RFID oppure con Bluetooth via Home + Security App, l'applicazione per il residente. Per la programmazione e la configurazione è necessario utilizzare Home + Project (App o PC), lo strumento digitale per il professionista. Grazie all'utilizzo di questo strumento è possibile effettuare l'intera configurazione dal proprio ufficio, condividerla con altri professionisti e caricarla sul modulo display via Bluetooth. Le modifiche dei nomi dei residenti e dei codici di accesso vengono effettuate in modo rapido e smart, in loco (via Bluetooth) o da remoto (se il modulo è connesso via Wifi o Ethernet). Installazione con scatola da incasso 3 moduli 350030 o con scatola da parete 345331 o 345332. L'apertura a libro del modulo rende il cablaggio semplificato. Alimentatore per impianti audio e video 2 fili in custodia modulare 6 DIN. Alimentazione 110 - 240 Va.c. @ 50 - 60 Hz. Fornisce in uscita due alimentazioni in bassissima tensione di sicurezza (una sui 3 morsetti BUS TK, BUS PI ed SCS, una sul morsetto 1 - 2).

1.317,15€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/10/25

Caratteristiche tecniche

Marchio	BTicino
Tensione	18-27Vdc
Tipo impianto	2 fili
Tipo connessione connesso / tradizionale	BUS SCS
Serie	LINEA 5000

Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	1.317,15€
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8005543752043

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO

Pagina sorgente: <https://www.catalogofaidate.bticino.it/prodotto/sistemi-videocitofonici-e-citofonici/pulsantiere-esterne/pulsantiere-linea-5000/BTI-345001-IT>

Documentazione tecnica

? Istruzioni alimentatore 346050

? Scheda tecnica alimentatore 346050

? Istruzioni modulo 345000

? Scheda tecnica modulo 345000

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE; 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE; 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE; 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE; 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

Completa con

**350030**Scatola da incasso 3 moduli
per pulsanti...**345101**Cornice 3 moduli in
alluminio riciclato ...**345102**Cornice 3 moduli in
alluminio riciclato ...**345103**Cornice 3 moduli in
alluminio riciclato ...**345104**Cornice 3 moduli in
alluminio riciclato ...**345105**Cornice 3 moduli in
alluminio riciclato ...**345331**Scatola da parete con tetto
antipioggia ...**345332**Scatola da parete con tetto
antipioggia ...**348200**Chiave transponder apri
porta di colore ...**348201**Chiave RFID transponder
apri porta di co...**348202**Chiave transponder RFID
apri porta di co...**348203**Chiave transponder RFID
apri porta di co...**348204**Chiave transponder RFID
apri porta di co...**348205**Chiave transponder RFID
apri porta di co...**348206**Chiave transponder RFID
apri porta di co...